



HANDRÜHRWERKE

## Mischen

.....  
wo und wann Sie wollen  
.....

Kein Kabel, kein Stress:  
Schneller einsatzbereit,  
schneller fertig



## › Merkmale

MADE IN  
GERMANY

• CAS-Akku: 18 V Li-Ion •



• HEXAFIX Schnellkupplung •



• Elektronikschalter •



• 2-Gang-Getriebe •



• Gummipuffer •



• Zuverlässigkeit •

# Akku-Rührwerk Xo 20 NC

- Sparen Sie Zeit: Sie müssen keine Stromquelle suchen oder Kabel ziehen. Mischen Sie einfach los.
- Flexibel und bequem: Mischen Sie wo und wann sie wollen. Ohne Kabel.
- 18 V CAS Li-Ion-Akku, 100% kompatibel zu allen anderen Produkten der CAS-Familie
- Genau der richtige Akku für's Mischen: 5,2 Ah für perfekte Balance aus Leistung und Ausdauer.
- Mischt deutlich einfacher und schneller auch schwere, trockene Materialien, dank 2 Gängen.
- Gummipuffer schonen Oberflächen und die Maschine beim Ablegen.
- Keine Rückenschmerzen vom Mischen durch optimale Arbeitshöhe.
- Ermüdungsfreies Arbeiten und sicherer Halt dank ergonomisch geformter Griffe.
- Match Your Mix: Rührerwechsel leicht gemacht, mit der HEXAFIX Schnellkupplung – ganz ohne Werkzeug.



2 Akkus und Ladegerät im Lieferumfang des Profi-Set enthalten. Akku und Ladegerät auch separat erhältlich:



↑  
20677  
CAS Akku-Pack  
18 V, 5,2 Ah



↑  
20678  
Ladegerät ASC 30-36,  
geeignet für alle Metabo  
Li-Power Akkupacks

## Technische Daten

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Anzahl Gänge                 | 2  |
| Lastdrehzahl 1. Gang         | -350 min <sup>-1</sup>                                     |
| Lastdrehzahl 2. Gang         | -580 min <sup>-1</sup>                                     |
| Gewicht                      | 3,9 kg   |
| Max. Ø Rührer                | 140 mm   |
| Rührer-Anschluss             | HEXAFIX®   |
| Set-Rührer                   | WK 140 HF<br>für Putze, Estrich, Mörtel,<br>Spachtel, usw. |
| Mischmenge                   | -40 l.   |
| CAS-Akku-Pack <sup>1)</sup>  | 18 V Li-Ion, 5,2 Ah  |
| Ladezeit Akku <sup>1)</sup>  | ca. 100 min.   |
| Artikel-Nr. <b>Basic-Set</b> |  |
| Xo 20 NC mit WK 140          | 25166  |
| ohne Akku, ohne Ladegerät    |  |
| Artikel-Nr. <b>Profi-Set</b> |  |
| Xo 20 NC mit WK 140          | 25167  |
| mit 2 Akkus und Ladegerät    |  |

<sup>1)</sup> Akkus und Ladegerät nur enthalten im Lieferumfang des Profi-Set.

## Mischmenge pro Akku-Ladung

| Material                 | Empf. Rührer | Mischmenge<br>mit einer Akku-Ladung <sup>2)</sup> |
|--------------------------|--------------|---|
| Edelputz                 | WK 140 HF    | 6 Sack à 20 kg = 120 kg                           |
| Estrich-Beton            | MK 140 HF    | 9 Sack à 30 kg = 270 kg                           |
| Fliesenkleber            | KR 120 HF    | 4 Sack à 25 kg = 100 kg                           |
| Glättspachtel            | KR 140 HF    | 5 Sack à 30 kg = 150 kg                           |
| Leichtputz               | WK 140 HF    | 6 Sack à 30 kg = 180 kg                           |
| Naturstein-Verlegemörtel | WK 140 HF    | 8 Sack à 25 kg = 200 kg                           |
| Nivellierspachtel        | DLX 152 HF   | 11 Sack à 25 kg = 275 kg                          |



<sup>2)</sup> Verwendeter Akku: 18 V, 5,2 Ah Li-Ion. Testung unter Realbedingungen auf der Baustelle. Jeweils 1 Sack pro Mischung. Orientierungswerte, können schwanken, z. B. durch Materialbeschaffenheit, Temperatur etc. Alle Angaben ohne Gewähr.



Ein Akku für alles. Über 20 Hersteller. Mehr als 230 Maschinen.

Ihr Collomix Fachhändler:



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Deutschland  
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

