

## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Spannung <a href="http://www.flex-tools.com">www.flex-tools.com</a>	230,110 V
Lichtstrom	1000/2000/4000 lm
Gewicht ohne Akkupack	8,2 kg

## Lieferumfang

# TL 4000 18.0/230

**LED Akku-Baustrahler mit Stativ 18,0 V**

**Bestell-Nr. 530375**

**GTIN 4030293242999**

- + Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 3 Helligkeitsstufen, 1000, 2000 und 4000 Lumen
- + Der Multifunktionskopf kann als reine Arbeitsleuchte direkt mit einer 18 V Batterie betrieben werden. Verwendung möglich durch Befestigung mit Haken oder auf Stativ montiert
- + Die drei Panels der Leuchte mit zwei Drehachsen ermöglichen eine freie Positionierung des Lichtwinkels. Somit kann das Licht in eine Richtung fokussiert oder auf Flächenausleuchtung umgestellt werden
- + Höhenverstellbarer Arbeitsbereich mit Stativ von 1,1 - 2,2 m
- + Das Stativ verfügt über einen 1/4" Anschluss und kann auch für andere Geräte wie Linienlaser oder Kamera etc. eingesetzt werden
- + Leuchtkörper um 180° drehbar
- + Multifunktionsbedienfeld mit LED Ladestandsanzeige, Aktivierungstaste, Ein/Aus Schalter und USB-C Ladeanschluss
- + Ein zweiter Ein/Aus Schalter ermöglicht das Licht bequem, oberhalb der Griffposition am Stativ zu bedienen
- + Schneller Aufbau und stabiler Stand dank Einknopf-Bedienung und Dreibein-Standfuß
- + Der Baustrahler kann auch direkt über ein handelsübliches Kaltgeräte-Anschlusskabel mit Strom versorgt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Für den Betrieb mit 230 V oder 110/120 V geeignet
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

this is proformance

# FLEX

